

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tyto pokyny si uložte pro pozdější použití.



NEBEZPEČÍ: NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM! ZAŘÍZENÍ ZAPOJTE VÝHRADNĚ DO ŘÁDNĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVKY.

POUŽITÍ A PÉČE

- Nepoužívané zařízení ukládejte ve vnitřních prostorách. Zařízení udržujte z dosahu dětí.
- Zařízení nečistěte tlakovou vodou nebo podobnými způsoby.
- Zařízení nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vyskytla-li se u zařízení závada nebo došlo-li k jeho pádu či jinému poškození. Vraťte zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde provedou prohlídku, opravu nebo úpravu elektrického či mechanického nastavení.

ODPOJENÍ NAPÁJENÍ

- Před vypojením zástrčky z elektrické zásuvky musí být zařízení vypnuto.
- U zařízení řízeného mikrokontrolerem musí být před vypojením zástrčky z elektrické zásuvky vypnuty všechny automatické funkce.
- Zástrčku neodpojujte taháním za kabel. Vypojení provádějte uchopením zástrčky, nikoliv kabelu.
- Není-li zařízení používáno a před provedením jeho údržby nebo čištěním vypojte zástrčku z elektrické zásuvky.



NEBEZPEČÍ: Uvnitř zařízení se vyskytuje vysoké napětí, a to i když jsou všechny vypínače ve vypnuté poloze. Než otevřete jakýkoliv kryt elektrické instalace, zařízení musí být odpojeno od elektrické zásuvky.

POKYNY K UZEMNĚNÍ

Zařízení musí být uzemněno. V případě nesprávné činnosti nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu nejnižšího elektrického odporu, která snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení je opatřeno napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem a zástrčkou s uzemňovacím kolíkem. Zástrčka se musí zapojit do vhodné zásuvky, řádně namontované a uzemněné v souladu s místními zákony a předpisy.



NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem. Uzemňovací vodič zařízení je označen zeleným izolačním pláštěm se žlutými pruhy nebo bez nich.

- V případě potřeby opravy či výměny kabelu či zástrčky nepřipojujte uzemňovací vodič zařízení k živé svorce. Pokud vám pokyny k uzemnění nejsou zcela jasné nebo máte-li pochybnosti o správnosti uzemnění zařízení, zeptejte se kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud zástrčka není určena pro danou zásuvku, zajistěte montáž správné zásuvky kvalifikovaným elektrikářem.
- V případě pochybností, zda je zásuvka řádně uzemněna, je třeba zajistit posouzení kvalifikovaným elektrikářem.
- Zařízení je určeno k použití při napájení z elektrického obvodu se jmenovitým napětím více než 120 voltů a je z výroby opatřeno náležitým elektrickým kabelem a zástrčkou. Pro připojení zástrčky nepoužívejte žádný adaptér.
- Je-li třeba přepojit zařízení pro použití v jiném druhu elektrického obvodu, zapojení musí provést kvalifikovaný servisní personál. Po provedení přepojení musí zařízení vyhovovat veškerým místním zákonům a předpisům.

POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ

V případě potřeby použití prodlužovacích kabelů je důležité použít prodlužovací kabely náležitých rozměrů. Výběr správné velikosti prodlužovacího kabelu je třeba konzultovat s kvalifikovaným elektrikářem.



NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Udržujte prodlužovací kabely v suchu a mimo podlahu.

V případě použití prodlužovacích kabelů:

- 1) Jmenovité hodnoty elektrických parametrů vyznačené na prodlužovacím kabelu musí být alespoň ve výši jmenovitých elektrických parametrů zařízení.
- 2) Prodlužovací kabel musí být třívodičový se zemnicím konektorem v případě jednofázového napájení nebo čtyřvodičový se zemnicím konektorem v případě trojfázového napájení.
- 3) Dlouhé prodlužovací kabely musí být umístěny tak, aby neprocházely pracovními prostory, kde by o ně mohl někdo zakopnout, kde by jinak překážely nebo kde by je mohl někdo omylem vytáhnout.

Používá-li se zařízení vně budov a je nezbytný prodlužovací kabel, je nutno použít kabel určený k venkovnímu použití. Prodlužovací kabel pro venkovní použití musí být viditelně označen příponou „W“ a větou „Vhodný pro použití se zařízeními pro venkovní použití“.